



“Select” key  
메뉴 모드 / 항목 변경

“Function” key  
1x : “Hold” : 측정값 일시정지  
2x : “Min/Max”  
채널1번 최대/최소값 표시  
3x : “Min/Max” :  
채널2번 최대/최소값 표시

“On/Off” key  
ON : 전원 ON  
OFF : 전원 OFF  
Esc: 이전 화면으로 이동

“Backlight” key  
1x : 밝기 1단계  
2x : 밝기 2단계  
3x : 배경 조명 없음

“OK” key  
선택 메뉴 활성화

Functions available from main screen

1. 전원 - ESC 버튼 길게 누름
2. 프로브 변경 - select → OK → select 를 이용하여 원하는 단위선택 → OK → ESC  
선택가능 프로브 : CONT(접촉식), OPTIC(비접촉식)
3. 단위 변경 - 2x select → OK → select 를 이용하여 원하는 단위선택 → OK → ESC  
변경가능 단위 : CONT(접촉식) : tr/min, RPM, m/min, FPM, in/min, m/s  
OPTIC(비접촉식) : tr/min, RPM
4. 자동꺼짐 설정 - 3x select → OK → select 를 이용하여 변경 → OK → ESC
5. 버튼음 설정 - 4x select → OK → select 를 이용하여 변경 → OK → ESC